

ブレーカの遮断を自動復帰！！

【信頼の復帰力 小型軽量化】



ARBC-15BB

本装置は、通信機器等の無人施設において、AC電源系から侵入する誘導雷あるいは負荷系統の過負荷などの異常により遮断したブレーカを自動復帰させるものです。

一度自動復帰した場合であっても、継続した異常であれば自動復帰を停止し、永久遮断します。また誘導雷から負荷機器を保護するサージアブソーバを実装する他、ブレーカの自動復帰回数をカウントし、表示します。

機能

1. 自動復帰機能

■AC電源系からの異常入力によりブレーカが遮断した場合、5秒後に自動復帰。

2. 永久遮断機能

- ブレーカが自動復帰後、3秒以内に遮断した場合、自動復帰動作を停止し永久遮断。
- 3秒以上でも10秒以内の遮断動作が3回連続した場合は、3回目の遮断後永久遮断。
- 保守点検等のため、リセットスイッチを押しながらブレーカをOFFすることにより永久遮断。

3. 永久遮断リセット

■リセットスイッチにより永久遮断を解除し、ブレーカは5秒後に自動復帰。

4. カウンタ

■ブレーカの自動復帰回数をデジタル表示。

5. 遠隔監視及び操作

■遠隔地にて永久遮断の状態監視及び解除が可能。(別途配線が必要となります。)

6. 鋼管柱への取付

■屋外防水ケースにより容易に鋼管柱あるいはφ75腕金への取付が可能。

仕様

形 状	屋外装柱型
材 質	SUS304(外ケース)
ブレーカ 容 量	AC100V 15A・20A・30A
外 形	W90XH170XD90 ※但し、鋼管柱取付部除く

塗 装	5Y8.5/0.5 GS50(外ケース)
環 境 条 件	周囲温度: -10℃～+50℃ 相対湿度: 35℃ 90%
消 費 電 力	待受時 : AC100V 20mA 復帰動作時: AC100V 1.3A
重 量	約2Kg(外ケース含む)

オートリターンブレーカユニット

●通信機器装置内部等への実装用の屋内用ユニットです。

* 環境条件及び電気的性能等は、
オートリターンブレーカと同規格です。

* 外形寸法 W75XH108XD44(突起部、取付部除く。)



ARB-15BB

型名指定

ご注文の際は、下記により型名をご指定ください。

ARB□-□□-BB□		
C	ケース付	ブレーカ定格 (AC100V)
無	ユニットのみ	
		15 15A
		20 20A
		30 30A
		無 安全ブレーカ
		R 漏電ブレーカ

* 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。



株式
会社

カンノ製作所

<https://kanno.co.jp>



事業所	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号	JR電話番号
本 社	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)511-6470	(091)3111
九州営業所	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)521-9556	(091)3111
東京営業所	359-0001	埼玉県所沢市下富734	(04)2942-4177	(04)2943-0139	(053)7771
首都圏営業所	160-0023	東京都新宿区西新宿3丁目3-13 西新宿水間ビル3F	(03)6304-5801	(03)6304-5805	(070)2228
大阪営業所	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4-17新大阪上野東洋ビル6F	(06)6889-5570	(06)6889-5573	(071)3336
広島営業所	732-0056	広島県広島市東区上大須賀町9-14リバーフロント上大須賀202	(082)263-9126	(TEL/FAX共用)	(081)3899
北九州工場	800-0365	福岡県京都郡苅田町苅田3787-74	(093)436-2330	(093)436-2337	(091)3110